




DIVALDI INT-02 to stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany o mocy wyjściowej 100W na kanał, stworzony z myślą o odsłuchu materiału muzycznego za pośrednictwem zestawu głośników. Nadaje się do użytku z zestawami kolumn głośnikowych o impedancji 4 - 8 Ohm. Możliwość podłączenia zarówno sygnałów cyfrowych (złącze USB, SPDIF), jak i analogowych (złącza RCA/XLR, Phono) integruje wszystkie popularne sygnały audio w jednym urządzeniu. Stylowa i oryginalna obudowa wzmacniacza ze specjalnie opracowanym radiatorem to dzieło najlepszych polskich designerów. Radiator został zbudowany z wielu elementów wyciętych z grubej blachy aluminiowej składanych i kalibrowanych ręcznie. W skład zestawu wchodzi pilot IR.

Tutaj kupisz ten produkt: 

Moc wyjściowa	2 x 100W (Class A)
Obciążenie wyjścia	4 Ohm - 16 Ohm
Wejście analogowe	RCA stereo liniowe - 2x / RCA stereo PHONO - 1x / XLR stereo liniowe - 1x
Wejście cyfrowe	RCA koaksjalne SPDIF -1x / XLR AES-EBU -1x / USB -1x
Wyjście słuchawkowe	brak
Pasma przenoszenia	wejście liniowe 20 - 30kHz - 0,5 dB
Obciążenie wejść gramofonowych	MM 47 kOhm (100pF) / MC 100 Ohm
Rozdzielczość przetwornika DAC	32 Bit
Zdalne sterowanie	pilot IR
Zasilanie	230V AC
Pobór mocy i tryb pracy	Power on 95 W - 550 W max.
Materiał	aluminium
Wymiary	
szerokość	525 mm

wysokość	126 mm
głębokość	440 mm
Waga	30 kg
Kolor	czarny

Galeria zdjęć produktu:

